

NUOVO PRODOTTO

INTERRUTTORE AUTOMATICO PIR 160 R

Rivelatore di movimento con tasto di comando

L'interruttore automatico PIR 160 nel design EDIZIOdue e standard è un rivelatore di movimento con tasto di comando integrato. Accende e spegne automaticamente la luce in base al movimento e alla luce circostante. Mediante il pulsante è possibile inoltre regolare la luce manualmente. Come per un normale interruttore, basta premere il pulsante per accendere e spegnere la luce, mentre una pressione prolungata mantiene lo stato scelto per 4 ore. Potrete così approfittare appieno della comodità del comando automatico, senza rinunciare ad adeguare la luce alle vostre personali esigenze. L'interruttore automatico PIR 160 può essere configurato manualmente oppure, in modo molto semplice e comodo, tramite l'app PIR 160 per smartphone.



Scheda prodotto

Tipi di costruzione	FMI, FM, F, FX.54, PMI, PM, P, BSM, BSE
Colori	12 colori EDIZIOdue colore bianco e nero per Standard
Termine di fornitura	01.04.2014 Design EDIZIOdue 01.05.2014 Design Standard

Scopo d'uso

L'interruttore automatico PIR 160 unisce le funzioni di un rivelatore di movimento e quelle di un normale interruttore manuale. Grazie alle funzioni dei tasti Ins/Dis e Durata Ins/Dis (4h) si è certi che, con poco movimento, la luce non si spenga oppure, se non la si vuole affatto, si è certi che rimanga spenta anche se c'è movimento. Oppure, quando si lascia una stanza, si può spegnere la luce premendo brevemente il tasto (ecoDIS) evitando così la temporizzazione del rivelatore di movimento. Tali funzioni rendono l'interruttore automatico PIR 160 l'ideale per ingressi, garage, cantine, ripostigli, ecc e un'alternativa intelligente ai comuni interruttori manuali.

Assortimento

Denominazione	Code Feller Code E
 Interruttore automatico PIR 160 R Apparecchio montato FMI	54160.TR.FMI.L.61 535 370 000
 Interruttore automatico PIR 160 R Apparecchio montato FX.54	54160.TR.FX.54.L.61 535 371 000
 Interruttore automatico PIR 160 R Apparecchio montato PMI	54160.TR.PMI.L.61 535 372 000

Caratteristiche

- Rivelatore di movimento con tasto di comando
- Campo di rilevamento 160° (regolabile)
- Funzione tasti Ins/Dis, Durata Ins/Dis (4h)
- Luce di orientamento in 5 colori
- Configurazione manuale o via app
- Modalità di esercizio rivelatore di movimento: modalità automatica e modalità semi-automatica
- Uscita relè: 10 A, 2300 Watt
- Collegamento: Morsetto ad innesto

Tipi di carico

- Lampade LED 200 W/VA
- Lampade alogene AT 1800 W
- Lampade alogene BT con trasformatore convenzionale 1200 VA
- Lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 W/VA
- Lampade a risparmio energetico 600 W/VA
- Ballast elettronico 600 W/VA

