

NOUVEAUTÉ PRODUIT

INTERRUPTEUR AUTOMATIQUE PIR 160 R

Détecteur de mouvement à poussoir de commande

L'interrupteur automatique PIR 160, dans le design EDIZIOdue et Standard, est un détecteur de mouvement comportant un poussoir de commande intégré. Il enclenche et déclenche l'éclairage automatiquement en fonction du mouvement et de la luminosité ambiante. Grâce au poussoir, vous avez également la possibilité de commander l'éclairage manuellement. Tout comme c'est le cas pour un interrupteur d'éclairage normal, vous enclenchez ou déclenchez l'éclairage en pressant une touche. Après une pression prolongée de la touche, l'état sélectionné est conservé pendant quatre heures. Vous profitez ainsi du confort de l'automatisme et pouvez quand même adapter l'éclairage individuellement à vos besoins. Configurez l'interrupteur automatique PIR 160 manuellement ou de manière beaucoup plus conviviale et plus simple avec l'application PIR 160 pour smartphone.



Fiche technique

Exécutions	FMI, FM, F, FX.54, PMI, PM, P, BSM, BSE
Couleurs	12 couleurs EDIZIOdue colore blanc et noir pour Standard
Délai de livraison	01.04.2014 Design EDIZIOdue 01.05.2014 Design Standard

Domaine d'utilisation

L'interrupteur automatique PIR 160 associe les fonctions d'un détecteur de mouvement et celles d'un interrupteur d'éclairage à commande manuelle: Les fonctions des touches Encl./Décl. et Encl./Décl. permanent (4h) vous permettent de vous assurer que l'éclairage ne s'éteint pas lorsqu'il n'y a que peu de mouvement ou qu'il reste éteint même en cas de mouvement. Ou bien vous éteignez l'éclairage en appuyant rapidement sur la touche lorsque vous quittez une pièce (éco-décl.) afin d'éviter la temporisation du détecteur de mouvement. Ces fonctions font de l'interrupteur automatique PIR 160 l'accessoire idéal pour les entrées, les garages, les caves, les pièces de rangement, etc., ainsi qu'une alternative intelligente aux interrupteurs d'éclairage manuels.

Assortiment

Désignation	Code Feller Code E
 Interrupteur automatique PIR 160 R Appareil monté FMI	54160.TR.FMI.L.61 535 370 000
 Interrupteur automatique PIR 160 R Appareil monté FX.54	54160.TR.FX.54.L.61 535 371 000
 Interrupteur automatique PIR 160 R Appareil monté PMI	54160.TR.PMI.L.61 535 372 000

Caractéristiques

- Détecteur de mouvement à poussoir de commande
- Champ de détection de 160° (réductible)
- Fonction de touche Encl./Décl., Encl./Décl. permanent (4h)
- Eclairage d'orientation en cinq couleurs
- Configuration manuelle ou via l'application
- Modes de fonctionnement du détecteur de mouvement: automatique et semi-automatique
- Sortie relais: 10 A, 2300 watts
- Connexion: Bornes enfichables

Types de charge

- Lampes LED 200 W/VA
- Lampes halogènes HT 1800 W
- Lampes halogènes BT à transformateur conventionnel 1200 VA
- Lampes halogènes BT à transformateur électronique 600 VA
- Lampes basse consommation 600 W/VA
- Ballasts électroniques 600 W/VA

